

DC

 $\pm 1.5\text{mV} / \pm 0.15\text{mA}$ 

概要

115Bミリボルトアンメータは、微小直流電圧電流の測定、および直流増幅器として使用できる高感度の直流電圧電流計です。

本器はゼロセンター方式を採用していますので、極性に気づかうことなく簡単迅速に測定することができます。

本器の測定レンジは、電圧、電流それぞれ5/15ステップで12レンジに分割されており、フルスケール1.5mV～500V（入力抵抗は各レンジ11MΩ一定）までの電圧測定、フルスケール0.15μ～50mAまでの電流測定ができます。

直流増幅器としては、上記の電圧、電流の各レンジにおいてフルスケールの入力値に対して、1.5Vの出力電圧をパネル後面の出力端子から取り出すことができます。

特長

- 直流電圧・電流測定
- ゼロセンタ目盛
- ミラー付メータ
- 1000倍の増幅度

仕様

■ 電圧レンジ	±1.5mV～±500V※	12レンジ
■ 電流レンジ	±0.15mA～±50mA	12レンジ
■ 精度	フルスケールの±3%	
■ 入力抵抗	電圧測定11MΩ±1%（全レンジ）	
	973RA併用	
■ 電圧降下（電流測定）	0.15μA～5mA：1.5mV	
	15mA：4.5mV	
	50mA：15mV	
■ 入力容量	2pF以下（全レンジ）	973RA併用
■ 出力	電圧：フルスケールにて約±1.5V ±3%	
	増幅度：1.5mVレンジにて1,000倍	
	出力抵抗：約1kΩ	
■ 電源	AC90V～AC110V／AC108V～AC132V／	
	AC198V～AC242V／AC216V～AC250V	
■ 寸法	136(145)W×180(215)H×250(290)Dmm	
	()は最大部	
■ 質量	約3kg	
■ 付属品	973RAテストプロッド×1	
	※最大フローティング耐電圧DC40V	