

1CH
広帯域 (10MHz)



概要

165Aは、測定電圧の平均値に応じた指示をする高感度・広帯域のAC電子電圧計です。特に高入力インピーダンスおよび、高周波特性に優れております。さらにAC出力電圧が取り出せますので、測定中モニタまたは広帯域の前置増幅器としても利用できます。

特長

- 10MHzの広帯域
- AC出力付
- ミラー付メータを採用

仕様

- | | |
|---------|---|
| ■ 測定レンジ | 12レンジ |
| ■ 電圧値 | 1.5mV～500V |
| ■ デシベル値 | －60dB～50dB |
| ■ 確度 | フルスケールの±3%：1kHzにおいて |
| ■ 指示 | 平均値指示 |
| ■ 周波数特性 | 5Hz～10MHz…±10%：1kHzに対して
10Hz～5MHz…±5%：1kHzに対して
20Hz～1MHz…±3%：1kHzに対して |
| ■ 入力抵抗 | 10MΩ（全レンジ） |
| ■ 入力容量 | 1.5mV～500mV…40pF以下、
1.5V～500V…25pF以下 |
| ■ 出力 | 電圧：フルスケールにて約100mV：1kHzにおいて
周波数特性：3Hz～15MHz（+1、－3dB）：1kHzに対して |
| ■ 電源 | AC100V 約10VA |
| ■ 寸法 | 140W×190(206)H×255(305)Dmm（）は最大部 |
| ■ 質量 | 約3.5kg |
| ■ 付属品 | 941B端子アダプタ×1 |